

Артикул модели**CS12-1000S****Тип****Адаптер с гнездом автоприкуривателя**

| | | |
|---------------|---------------------------------|--|
| Вход | Входное напряжение/Частота | 100-240В ~60/50Гц |
| | Входная мощность | 245мА |
| Выход | Номинальное выходное напряжение | 12В |
| | Номинальная выходная сила тока | 1000мА |
| | Номинальная мощность | 12ВА |
| Защита | Сопротивление изоляции | 100МΩ(при напряжении 500В DC) |
| | Напряжение пробоя | АС 3000В 50Гц в течение 1 мин или АС 3300В в течение 2сек |

Технические данные

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Тип сетевой вилки | евро |
| Первичная обмотка | 110Т/0.29мм |
| Вторичная обмотка | 15Т/0.55мм (тройная изоляция) |
| Обмотка смещения | 9Т/0.29мм |
| Сердечник | магнитный стержень |
| Размер выходного штекера | 40*Ø21мм |
| Полярность | «плюс» в центре |
| Вес | 105гр |
| Размер корпуса | 90x60x56мм |