

Арт: ROBITON R1000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**Артикул модели**
Тип**R1000**
Автомобильный инвертор

Вход	Входное напряжение	11-15 В DC
	Потребление тока при отсутствии нагрузки	<0,5 А
Выход	Номинальное выходное напряжение	2 * 220В /50Гц (+/-5%) 5В DC/500мА (+/-5%)
	Форма выходного напряжения	Модифицированная синусоида
	Номинальная мощность	1000Вт
	Пиковая мощность	2000Вт
кпд		>85%
Защита	защита от перегрузки	Есть
	защита от перегрева	Есть
	защита от высокого напряжения	Более 15,5+/-0,5В
	Защита от короткого замыкания	Есть
	защита от низкого напряжения	менее 9,5+/-0,5В
	Предупреждение о низком напряжении	менее 10,5+/-0,5В
	Предохранитель	Внутр. 3*40А

Технические данные

Подключение к сети	Зажимы типа «Крокодил»
Вес	1 кг
Размеры (мм)	25*17*6 см